

КОДИРОВКА

AP	-	7	2	1	1	-	7	R	2	-	G	7	7
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AP	СЕРИЯ
7	РАЗМЕР КОРПУСА 6 = Размер 16 мм 7 = Размер 22 мм
2	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ 2 = 2/2 лин./поз.
1	ФУНКЦИЯ 1 = Н.З.
1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 0 = M5 (только для размера 16 мм) 1 = G1/8 (только для размера 22 мм)
7	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 1 = ø 0.8 мм 4 = ø 1 мм С = ø 1.2 мм 7 = ø 1.6 мм D = ø 2 мм E = ø 2.4 мм
R	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ R = NBR
2	МАТЕРИАЛ КОРПУСА 2 = латунь
G	МАТЕРИАЛ СОЛЕНОИДА G = PA U = PET
7	РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА W = 16x26 DIN EN 175301-803-C 7 = 22x22 DIN 43650 B
7	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА 2 = 12 V DC 5 W (только для размера 22 мм) 3 = 24 V DC 5 W (только для размера 22 мм) H = 12 V DC 3 W (только для размера 16 мм) 7 = 24 V DC 3 W (только для размера 16 мм)